



## Az állatorvosi endoszkóp specifikációja

	Modell	BVI-11F	BVI-11S	BVI-11ST	BVI-11UT
Működési rész	Típus	Hajlékony			
	Képzékelő	CMOS (Complementary Fém-oxid Félvezető), Chip -on-tip			
	Rendszerfelbontás	9 vonalpárok/mm		1280x720	1280x720
	Látószög	120°			
	Nézet iránya	0°			
	Nézet mélysége	3-100mm			
	Külső átmérő	Ø 2.8mm	Ø 3.8mm	Ø 4.8mm	Ø 5.8mm
	Csatorna azonosítója	Ø 1.2mm	Ø 1.5mm	Ø 2.0mm	Ø 2.8mm
	Hajlítás(fel/le)	U210°/D130°	U180°/D130°	U180°/D130°	U180°/D130°
	Behelyezés forgatása	L120°/R120°	L120°/R120°	L120°/R120°	L120°/R120°
	Munkahossz	610mm	1000mm	1000mm	1500mm
	A végpont nagyított nézete	 <p>1. Objektív lencse 1. LED fényforrás 2. Munka / Biopsziás csatorna kimenet</p>			
	Kompatibilis képfeldolgozó processzor				
Vezérlő gomb	Három gomb (fotófelvétel, rögzítés, képméret)				
Vízálló minőség	Megfelel az IPX7 szabványnak és megfelel a BS ISO 8600-7-2012 szabványnak				
Környezet	Működési állapot	Hőmérséklet: 10 ° C - 40 ° C, légköri nyomás: 700-1060hPa, páratartalom: 30% - 85%			
	Tárolási feltétel	Hőmérséklet: -47 ° C -70 ° C, légköri nyomás: 700 -1060hPa, páratartalom: 10% - 95%			



## A képfeldolgozó processzor specifikációja

<b>Modell</b>	<b>BV-10TS</b>
Név	Képfeldolgozó processzor
Súly	≤1100g
Méret	250mm×182mm×45mm
<b>Képernyő</b>	<b>Leírás</b>
Képernyő méret	10.1" (inch) hüvelyk
Képernyő típusa	TFT érintőképernyő
Hosszúság-szélesség arány	16:10
Felbontás	1280×800
<b>Csatlakozók</b>	<b>Leírás</b>
Videó bemenet	10 tűs Lemo csatlakozó
Videó kimenet	BNC(CVBS), HDMI
Fotó- és videó tárolása	SD-kártya
<b>Tápegység</b>	<b>Leírás</b>
Hálózati adapter	AC 100-240V 50-60Hz (bemenet) DC 12V (kimenet)
Akkumulátor	Beépíthető lítium újratölthető akkumulátor(3,7 V)×4
<b>Felvételi funkció</b>	<b>Leírás</b>
Felvételi formátum	JPG fényképhez,AVI videóhoz
Memória kapacitás	64GB
<b>Funkció (Function) gomb</b>	<b>Leírás</b>
Menü	Menü megjelenítése vagy elrejtése
Lejátszás	Lejátszás felvétel
Eszközadatok	Az aktuális eszközmodell megjelenítése
Beállítás	Lépjen be a beállítási menübe
Főoldal	Kilépés a kezdőlapra
Fényesség	Allítsa be a fényerőt
Kimenet kiválasztása	Válassza ki az AV vagy HDMI kimeneti portot
Képarány beállítása	Allítsa be a 16:9-es vagy 4:3-as extra képernyőt
Fehéregyensúly	Kézi fehéregyensúly